

Digitální generátor funkcí 5 MHz

Nezávazná informace o pomůcce od www.conatex.cz ke dni 22.07.2024/DE1

Objednací číslo: 1174003



na stránku s
pomůckou

11.750,40 Kč s DPH

S amplifikovaným výstupním výkonem 15 W
Digitální generátor funkcí s výstupem 15 W a displejem 4 digity.
S ochranou před zkratem, přetížením a parazitním napětím.

Technické údaje:

Rozsah kmitočtu: od 3Hz do 5MHz ($\pm 1\%$) v 6 rozsazích, zobrazení hodnoty na displeji LED 4 digity.

Tvary signálu: sinus, obdélník, trojúhelník, impuls, lineární, TTL.

Výstupní amplituda: od 5mV do 25 Vpp (v otevřeném zapojení), zobrazení hodnoty na displeji LED 3 digity.

Tlumení: -20 dB, -40 dB

Offset stejnosměrného napětí: ± 10 V

Sřída: nastavitelná od 10 do 90%

Zkreslení: $\leq 1\%$ (od 20Hz do 20kHz)

Strmost boků impulsu: ≤ 50 ns

Rozdíl napětí: ≥ 3 Vpp (v otevřeném zapojení), šířka ≥ 5 ms, Tr ≤ 25 ns

Napájení: 230VAC $\pm 10\%$, 50 à 60Hz

Rozměry:

240 mm x 90 mm x 280 mm (š x v x h)

Hmotnost:

2,5 kg

CONATEX-DIDACTIC učební pomůcky, s.r.o. – Experimentální zařízení pro vědu a techniku

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 69887

Jednatel: RNDr. Jan Hotmar, Christoph Wolfspurger, www.conatex.cz

SÍDLA SPOLEČNOSTI

Velvarská 1698/31, 160 00 Praha 6, Česká republika
Telefon: (+420) 224 310 671, Fax: (+420) 224 310 676
E-mail: info@conatex.cz

PREDAJNÁ KANCELÁRIA

Zámocká 30, 811 01 Bratislava, Slovensko
Telefón: (+421) 220 545 137, Fax: (+421) 220 545 138
E-mail: info@conatex.sk